



INICIO
PRODUCTOS ▶
CARACTERISTICAS
INTRODUCCION
FOTOGRAFIAS
PROXIMOS EVENTOS
PIDA INFORMACION
DISTRIBUIDORES
CONTACTENOS
REPARACION

[DESCARGAR FOLLETO](#)

[<< Anterior](#)

[Siguiente >>>](#)



StartPac Fuente de Energía Portátil Modelo 53025/12V



[Envíe esta página](#)

Modelo 53025/12V

Especificaciones:

- CORRIENTE AC: 90 a 240 VAC, 7 amperios
- TENSION DC: 25 amperios @ 14.2 voltios
- 4.08 kilos
- 35.5 cm de longitud, 13.3 cm de ancho y 13.9 cm de alto
- Ventilador continuo
- Protección contra alta corriente
- Protección contra alto voltaje
- Protección contra temperatura alta

No cubra o encierre la unidad Start Pac® durante su uso, ya que interrumpe la circulación de aire necesaria para enfriar. Al mínimo, use cable de tamaño 12# como cable de extensión.

La Fuente de Energía Portátil Start Pac® tiene una tensión de salida de 12 voltios.

La Fuente de Energía Portátil Start Pac® modelo 53025/12 está diseñada para activar sistemas de aeronaves de 12 voltios. La tensión de esta unidad es de 14.2 voltios para simular el voltaje de una aeronave en marcha. La tensión máxima es de 50 amperios, la cual es adecuada para la mayoría de aeronaves livianas. En caso de sobrecargar, la unidad 53025/12 se apaga y se activa de manera automática en corto tiempo. Esta unidad es ideal para arrancar aeronaves nuevas y viejas con cabinas de piloto de pantallas electrónicas.

Cuando utilice la unidad 53025/12, todo el sistema eléctrico de la aeronave se puede activar para programar el GPS y efectuar mantenimiento eléctrico. Por lo tanto, ahorra energía de la batería a bordo que se puede usar para el arranque.

No la utilice para arrancar el motor porque éste requiere de más amperaje del cual tiene disponible la Fuente Portátil de Energía StartPac®. Esta unidad funciona con corriente de 110/220 voltios AC.

No es para cargar la batería.

[Inicio](#) | [1324-1QC](#) | [1628QC](#) | [2300QC](#) | [Li2000QC](#) | [Li2600QC](#) | [Li2800](#) | [Modelo Doble Li2800](#)
[6028QC](#) | [3324](#) | [3324-1](#) | [3324-2](#)
[3324RR Locomotora](#) | [3328](#) | [3328 Especial](#) | [Hi-Brd™](#) | [53025-12](#) | [53025-24](#) | [53050](#) | [53105](#)
[StartPac Carretilla](#) | [Características](#) | [Fotografías](#) |
[Comparacion entre los modelos de 24 Voltios y de 28.5 Voltios](#)

[Contáctenos](#) | [Site Map](#)

Rotorcraft Enterprises

Dirección:

4060 Schiff Drive | Las Vegas, NV. 89103

Tel: (702) 982-7089 or (702) 405-7904 | Fax: (702) 982-6925

jim@startpac.com or judith@startpac.com or eve@startpac.com

Web Site Design by [eDesigners.net](http://www.edesigners.net). © Rotorcraft Enterprises 1998-2008. All Rights Reserved.